
Scanner Central Admin Agent 5.2.0
README

Copyright PFU Limited 2011 – 2019

このファイルには、本製品をお使いになる前にお読みいただきたい注意事項や、オンラインヘルプなどに含まれていない最新の追加情報が含まれています。

本製品をお使いになる前に、ぜひご一読ください。

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

[目次]

1. 動作環境
2. インストール
3. アンインストール
4. 注意事項

1. 動作環境

1.1 ハードウェア

CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 1.8GHz 以上

(推奨: Intel(R) Core(TM) i5 2.5GHz 以上、モバイル向けを除く)(*1)

メモリ容量: 1G バイト以上(推奨: 4G バイト以上)(*1)

*1: 使用するオペレーティングシステムの推奨システム要件に準ずる。

ディスク容量: 2.2G バイト以上の空き容量が必要

XGA以上のディスプレイ

LANケーブル

ポインティングデバイス(マウスなど)

1.2 ソフトウェア

オペレーティングシステム

Windows Server(R) 2008 Standard (32/64ビット)

Windows Server(R) 2008 R2 Standard (64ビット)

Windows(R) 7 Home Premium (32/64ビット)

Windows(R) 7 Professional (32/64ビット)

Windows(R) 7 Enterprise (32/64ビット)

Windows(R) 7 Ultimate (32/64ビット)

Windows(R) 8.1 (32/64ビット)

Windows(R) 8.1 Pro (32/64ビット)
Windows(R) 8.1 Enterprise (32/64ビット)
Windows Server(R) 2012 Standard (64ビット)
Windows Server(R) 2012 R2 Standard (64ビット)
Windows(R) 10 Home (32/64ビット)
Windows(R) 10 Pro (32/64ビット)
Windows(R) 10 Enterprise (32/64ビット)
Windows(R) 10 Education (32/64ビット)
Windows Server(R) 2016 Standard (64ビット)
Windows Server(R) 2019 Standard (64ビット)

Microsoft(R) .NET Framework

Microsoft(R) .NET Framework 2.0 (Service Pack 2 以降)
Microsoft(R) .NET Framework 3.0 (Service Pack 2 以降)
Microsoft(R) .NET Framework 3.5 (Service Pack 1 以降)
Microsoft(R) .NET Framework 4.0
Microsoft(R) .NET Framework 4.5
Microsoft(R) .NET Framework 4.6
Microsoft(R) .NET Framework 4.7

TWAIN ドライバ (Software Operation Panel を含む)
ISIS ドライバ (Software Operation Panel を含む)
VRS (Software Operation Panel を含む)
PaperStream IP (TWAIN) (Software Operation Panel を含む)
PaperStream IP (TWAIN x64) (Software Operation Panel を含む)
PaperStream IP (ISIS) (Software Operation Panel を含む)

Scanner Central Admin Server
Scanner Central Admin Server 4.0 以降

1.3 サポートドライバ版数

スキャナーごとに、本製品の動作に必要なドライバ版数が異なります。
ドライバのインストール時には、Software Operation Panelを同時にインストールする必要があります。
古い版数のドライバやSoftware Operation Panelがインストールされている場合、本製品が正常に動作しないまたは一部の機能が利用できないことがあります。最新版にアップデートしてご利用ください。
以下のスキャナーの場合は記載の版数以降が対象となります。

fi-6240Z/fi-6140Z/fi-6230Z/fi-6130Z
TWAINドライバ: V10.21.310 以降
ISISドライバ: 2.1.11211.1002 以降
Kofax VRS: Software VRS 5.1.0265 以降

fi-6800
TWAINドライバ: V10.10.805 以降
ISISドライバ: 2.1.11210.4001j 以降
Kofax VRS: Hardware VRS 5.1.0265 以降

fi-5950
TWAINドライバ: V10.10.805 以降
ISISドライバ: 2.1.11210.9002j 以降

Kofax VRS: Hardware VRS 5.1.0265 以降

fi-6770/fi-6670

TWAINドライバ: V9.21.1307 以降

ISISドライバ: 2.1.11210.5001 以降

Kofax VRS: Software VRS 5.1.0265 以降

fi-6770A/fi-6670A

TWAINドライバ: V9.21.1307 以降

ISISドライバ: 2.1.11210.5001 以降

Kofax VRS: Hardware VRS 5.1.0265 以降

fi-6750S

TWAINドライバ: V9.21.1307 以降

ISISドライバ: 2.1.11210.5001 以降

fi-5530C2

TWAINドライバ: V9.21.1307 以降

ISISドライバ: 2.1.11210.9002s 以降

Kofax VRS: Software VRS 5.1.0265 以降

機種共通

Software Operation Panel : V3.5.20 以降

2. インストール

コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンしてからインストールしてください。

インストール先のフォルダには、ローカルディスクのフォルダを指定してください。

ルートフォルダに直接インストールはしないでください。正常に動作しない場合があります。

インストール先のフォルダ名に下記に示す文字を使用しないでください。使用するとプログラムが正常に動作しない場合があります。

; , . # %

自動設定／登録処理インストールにより、多台数へのインストールを簡単に行うことができます。詳細につきましては、Scanner Central Admin ユーザーズガイド を参照ください。

3. アンインストール

コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンしてからアンインストールしてください。

4. 注意事項

4.1 動作環境の注意事項

本製品は、以下の環境での動作は保証していません。

- ターミナルサービスクライアントおよびリモートデスクトップ接続クライアント環境
- 仮想PC環境(Windows 7上の XPモード含む)
- 複数ユーザーの同時接続環境

-Guestユーザー環境

4.2 スキャナーに関する注意事項

(1) VRS画像処理ボード接続時に次の注意事項があります。

-スキャナー監視機能(エラー通知)は未サポートです。
<<対象機種: fi-6800、fi-5950、fi-6770A、fi-6670A>>

-Software Operation Panel 設定情報の移出/移入機能は未サポートです。
<<対象機種: fi-5950、fi-6770A、fi-6670A>>

(2) 以下のスキャナーでは、装置版数がA1以降の装置に限り、スキャナーファームウェアのアップデートが可能です。
<<対象機種: fi-5950>>

装置版数がA0の装置でスキャナーファームウェアのアップデートを行いたい場合は、サービスエンジニア、本製品を購入された販売代理店、または「PFUイメージングサービス&サポートセンター」にお問い合わせください。
装置版数は、スキャナー背面の装置ラベルから確認できます。

装置版数:A0

```
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
| A | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
```

装置版数:A1

```
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
| A | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
```

(3) プレインプリンタとポストインプリンタ両方が搭載されている装置の場合、ファームウェア(インプリンタ)のアップデートは未サポートです。

<<対象機種: fi-5950>>

(4) 以下のスキャナーでは、Software Operation Panel 設定情報の移出機能は未サポートです。

<<対象機種: fi-5530C2、fi-65F、SP-1425>>

(5) 以下のスキャナーでは、清掃通知機能が有効となる保守部品が搭載されています。

<<対象機種: fi-6800、fi-64xx、fi-5950>>

(6) 以下のスキャナーでは、読み取り枚数での清掃周期通知機能は未サポートです。

<<対象機種: fi-6240Z、fi-6140Z、fi-6230Z、fi-6130Z、fi-5530C2、fi-6110、fi-65F、SP30F、SP-1425>>

(7) 以下のスキャナーでは、ガラス清掃通知機能は未サポートです。

<<対象機種: fi-7900、fi-7800、fi-6240Z、fi-6140Z、fi-6230Z、fi-6130Z、fi-6800、fi-64xx、fi-5950、fi-6770、fi-6670、

fi-6770A、fi-6670A、fi-6750S、fi-5530C2、fi-6110、fi-65F、SP30F、SP-1425>>

(8) PaperStream IP ドライバを使用してネットワーク経由でコンピュータとスキャナーを接続している場合は、Scanner Central Admin Console の画面にスキャナーを表示するために読み取りを行ってください。

<<対象機種： fi-7300NX>>

=====
Microsoft、Windows、およびWindows Serverは、米国Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

ISIS は、Open Text の商標です。

Intel、Pentium、およびIntel Core は、アメリカ合衆国および/ またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。

Kofax およびVRS は、Kofax Limited の登録商標または商標です。

PaperStreamは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。